

Soupis časových limitů jednotlivých položek

č.pol.	název položky	jednotka	NH
1	Přístroj zásuvky TV + R koncový bílý	ks	0,300
2	Přístroj zásuvky TV + R průběžný bílý	ks	0,300
3	Přístroj zásuvky TV + R + SAT koncový bílý	ks	0,300
4	Přístroj zásuvky TV + R + SAT průchozí bílý	ks	0,300
5	Přístroj zásuvky reproduktorové dvojnásobné bílý	ks	0,260
6	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,164
7	AB svorka bez zapojení	ks	0,150
8	AGY do 3x4mm ² pod om.	m	0,100
9	čištění rozvaděče na patře	ks	1,000
10	definitivní oprava stoupacího vedení	ks	1,550
11	dem. a mont. desky, desk. rozvodn.	ks	0,700
12	dem. a mont. kr. přístr. krab. spotřeb.	ks	0,200
13	dem. a mont. elměru 3-pól.	ks	0,700
14	dem. a mont. elměru jednopól.	ks	0,650
15	dem. a mont. přepín. hodin	ks	0,600
16	dem. do šrotu jističe, styk., kuch svít.	ks	0,150
17	dem. do šrotu pojistky, desky, elm.	ks	0,100
18	dem. do šrotu zvonky	ks	0,050
19	dem. pojistky, desky, elm.	ks	0,250
20	demont zásuvek a vypínačů	ks	0,100
21	demont. a mont. krytu příp. skříně do 3 párů	ks	0,300
22	demont. a mont. krytu příp. skříně nad 3 páry	ks	0,350
23	demont. a mont. krytu rozvaděče do 1m výšky	ks	0,400
24	demont. a mont. krytu rozvaděče nad 1m výšky	ks	0,900
25	demont. infrazářiče	ks	0,350
26	demont. jističe, styk., kuch svít.	ks	0,300
27	demont. krabice, armatury	ks	0,150
28	demont. do šrotu krabice, armatury	ks	0,100
29	demont. do šrotu zás, vyp, trubky	ks	0,050
30	demontáž do šrotu pův. vodičů	m	0,050
31	demontáž FeZn do 10 mm – vč. podpěr	m	0,160
32	demontáž FeZn do 70 mm vč. podpěr	m	0,170
33	demontáž FeZn drát do 10 mm bez podpěr	m	0,090
34	demontáž JP do 2 m délky tyče do dřeva	ks	0,160
35	demontáž JP do 3 m délky na ocel konstrukci, beton	ks	0,420
36	demontáž JP do 3 m délky tyče do stojanů	ks	0,260
37	demontáž JP do 3 m délky tyče do zdi	ks	0,310
38	demontáž JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni	ks	0,500
39	demontáž napínacího šroubu	ks	0,170
40	demontáž OU nebo OT s držáky do dřeva	ks	0,270
41	demontáž proviz. ksbelu	m	0,100
42	demontáž svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	0,090
43	demontáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	0,120
44	demontáž vodivého spojení OT s vodičem	ks	0,190
45	demontáž zvonku	ks	0,100
46	demontáž FeZn do 70 mm bez podpěr	m	0,100

47	demontáž OU nebo OT s držáky do zdiva	ks	0,280
48	deska 225x450	ks	0,250
49	domácí telefon	ks	0,700
50	dvojitvývodka (kalhoty)	ks	0,600
51	elektrický zámek	ks	0,600
52	elektrický zvonek	ks	0,150
53	FeZn 8-10 drát – svody vč. podpěr	m	0,350
54	FeZn 8-10 drát v zemi vč. svorek a izolace	m	0,080
55	FeZn lano do 70 mm – vč. podpěr	m	0,350
56	FeZn lano do 70 mm bez podpěr	m	0,200
57	FeZn drát do 10 mm bez podpěr	m	0,170
58	háček lustr. do dř. stropu	ks	0,100
59	hloubení rýhy 35cm široké, 50cm hluboké	m	0,280
60	instalace U,UP,YH na omítku	m	0,100
61	jímka 200 / 200 hl. 250mm	ks	1,060
62	JP do 2 m délky tyče do dřeva	ks	0,320
63	JP do 3 m délky tyče do stojanu velkého a malého	ks	0,180
64	JP do 3 m délky tyče do zdi	ks	0,620
65	JP do 3 m délky tyče na ocel. konstrukci, beton	ks	0,840
66	JP do 3 m délky tyče na střešním hřebeni	ks	1,120
67	kabel do A(C)YKY 4x6 pod om.chr.	m	0,150
68	kabel SYKFY do 20x2x1,-mm ²	m	0,150
69	kabel do A(C)YKY 4x16 pod omítku	m	0,150
70	kabel AYKY 3x195+95 na přích SONAP	m	1,200
71	kabel do A(C)YKY 4x16 pod om.chr.	m	0,300
72	AGY(AYKYL) do 3x4mm ² pod om.	m	0,100
73	šňůra HTS (LYS) do 4x6 volně	m	0,050
74	kabel do AYKY 4x16 pod om.chr.	m	0,200
75	kabel do AYKY 4x16 pod omítku	m	0,150
76	kabel do AYKY 4x6 pod om.chr.	m	0,150
77	kabel do AYKY 4x6 pod omítku	m	0,100
78	kabel SYKFY do 20x2x1,-mm ²	m	0,150
79	kabel volně na háky	m	0,040
80	KO 68	ks	0,100
81	KO 97	ks	0,100
82	kontr.a přezk.vod.ve skříni malé	cel.	0,550
83	kontr.a přezk.vod.ve skříni velké	cel.	1,350
84	kontrola a revize rozvaděče	ks	66,700
85	kontrola jištění vč. dotažení do10ks	ks	0,150
86	kontrola jištění vč. dotažení do30ks	ks	0,250
87	kontrola jištění vč. dotažení do50ks	ks	0,350
88	kontrola krabic - ovl. z 1 míst	ks	0,200
89	kontrola krabic - ovl. ze 2 míst	ks	0,250
90	kontrola krabic - ovl. ze 3 míst	ks	0,300
91	kontrola měř.si.a ovl.vodičů	m	0,100
92	kontrola oteplení spínače	ks	0,200
93	kontrola pojistek	ks	0,135
94	kontrola přep. automat den - noc	ks	0,100
95	kontrola přep. mech den - noc	ks	0,050
96	kontrola svítidel zářivk	ks	0,100

97	kontrola svítidel žárovkových	ks	0,050
98	kontrola svorkovnice čerpadla	ks	0,600
99	kontrola svorkovnice motoru	ks	0,500
100	kontrola vypínačů ovl. z 1 místa	ks	0,050
101	kontrola vypínačů ovl. ze 3 míst	ks	0,150
102	KR 68 s 8 vodiči	ks	0,250
103	KR 68 se 4 vodiči	ks	0,150
104	KR 68 se 6 vodiči	ks	0,200
105	KR 97 - 12 vodičů	ks	0,350
106	KR 97 - 14 vodičů	ks	0,450
107	KR 97 - 8 vodičů	ks	0,250
108	krabice GO	ks	0,500
109	lignát. podložka do 150x1200mm	ks	0,150
110	lignát. podložka do 250x250mm	ks	0,100
111	měř izol. odporů na přívodu	měř.	0,150
112	měř izol. odporů okruhu do 10 vývodů	měř.	0,150
113	měř izol. odporů okruhu do 5 vývodů	měř.	0,100
114	měř izol. odporů vnitř. zapojení	měř.	0,150
115	měření imedance smyčky	měř.	0,100
116	měření přechod.odporu ochr. vodiče	měř.	1,050
117	měření přechodového odporu spoje	měř.	0,200
118	měření zemního odporu uzemnění	měř.	0,950
119	mont. nul můstku 25A	ks	0,150
120	mont. nul můstku 60A	ks	0,200
121	mont. nul můstku univerz.	ks	0,250
122	mont. stoup. svork. do 4x10mm ²	ks	0,200
123	mont. stoup. svork. do 4x16mm ³	ks	0,250
124	mont. stoup. svork. do 4x35mm ⁴	ks	0,250
125	mont.záv. poj. II.vel.	ks	0,150
126	mont.záv. poj. III.vel.	ks	0,200
127	mont.záv. poj. IV.vel.	ks	0,250
128	montáž AB svorky	ks	0,050
129	montáž Deionu	ks	2,500
130	montáž jističe jednop. bez zapojení	ks	0,150
131	montáž jističe jednopól.vč. zapojení	ks	0,250
132	montáž jističe třípól. bez zapojení	ks	0,200
133	montáž jističe třípól.vč. zapojení	ks	0,400
134	montáž krytek stykače vč. zapoj.	ks	0,450
135	montáž nadproud. relé bez zapoj.	ks	0,200
136	montáž napínacího šroubu, včetně vypnutí svodu	ks	0,350
137	montáž objímky rovné bakelit	ks	0,100
138	montáž osvětl. těl. nást.	ks	0,250
139	montáž osvětl. těl. strop.	ks	0,300
140	montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	0,160
141	montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	0,230
142	montáž vývodky do průměru 36mm	ks	0,050
143	montáž vývodky nad průměr 36mm	ks	0,070
144	nátěr OU a OT, včetně držáků	ks	0,180
145	nátěr vodiče, včetně podpěr a svorek	ks	0,050
146	nulový můstek 25A	ks	0,150

147	obsekání trubky pro AB svorku	ks	0,250
148	očišť trubky pro AB svorku	ks	0,050
149	očištění lak trubky pro AB svorku	ks	0,100
150	odpojení vodičů	ks	0,025
151	odstr. závad a seř. servopohonu	ks	20,400
152	olověná vložka do PV a SV	ks	0,070
153	oprava rozvětř. obvodu	m	1,350
154	oprava slaboproudého obvodu do 2 vývodů	ks	0,800
155	oprava slaboproudého obvodu do 4 vývodů	ks	1,080
156	oprava slaboproudého obvodu do 8 vývodů	ks	1,900
157	oprava stoupacího vedení	ks	1,000
158	opravy a výměny ve výmě. stanici	ks	11,050
159	osazení GO přístr. vč.zapoj.2 vodičů	ks	0,200
160	osazení GO přístr. vč.zapoj.3-4 vod.	ks	0,250
161	osazení přístroje bez zapojení	ks	0,050
162	osazení hmoždinky	ks	0,100
163	osazení špalíků 3x3x3	ks	0,100
164	osvětlení oprava	ks	1,500
165	OU nebo OT s držáky do dřeva	ks	0,520
166	OU nebo OT s držáky do zdiva	ks	0,550
167	označení čísla	ks	0,120
168	penda (pouze závěs)do 3m	ks	0,300
169	penda 1m	ks	0,650
170	penda 3m	ks	0,750
171	prohlídka elektroinstalace	ks	0,500
172	překl. polynoměru 2 svorky	ks	0,400
173	překl. vodoměru 2 svorky	ks	0,300
174	překl. vodoměru 4 svorky	ks	0,400
175	přenoska - zapojení	ks	0,400
176	přezkoušení instalace	ks	0,034
177	přezkoušení instalace proudem	ks	0,050
178	přezkoušení obvodu	ks	0,050
179	připoj 0,5m do 16mm ² vč.zapoj.	ks	0,050
180	přístr. deska dřevěná 400x600	ks	0,700
181	přístr. deska premix 225x450	ks	0,250
182	přístr. deska premix 450x450	ks	0,600
183	přitažení vodiče do nové trubky	m	0,050
184	přitažení vodiče do stáv. trubky	m	0,100
185	ranžír 0,5m 16mm ² vč.z.jedn. konce	ks	0,100
186	ranžír 1m 16mm ² vč.z.jedn. konce	ks	0,150
187	ranžír 2m 16mm ² vč.z.jedn. konce	ks	0,200
188	ranžír vč. vedení	ks	0,075
189	ranžír vč. zapoj.	ks	0,075
190	ranžír vč. zapojení	ks	0,071
191	ranžír vč. zapojení AB svorky	m	0,100
192	relé RP do rozvaděče	ks	1,450
193	relé RP na desku	ks	1,200
194	řetízky pro zářivky (4x)	ks	0,150
195	sekání rýhy do 3x10	m	0,250
196	síťový napaječ	ks	0,800

197	sporák. kombin 25A	ks	0,300
198	sporák. kombin 25A do vlhka	ks	0,350
199	sporák. přípojka vč. zapojení	ks	0,700
200	stykač do 60A bez zapoj. bez relé	ks	0,350
201	stykač do 60A bez zapoj. vč. relé	ks	0,400
202	stykač do rozvaděče	ks	1,650
203	stykač na desku	ks	1,500
204	svítidlo nástěnné se sklem	ks	0,250
205	svítidlo stropní 2x40	ks	0,650
206	svítidlo stropní se sklem	ks	0,300
207	šňůra HTS do 4x6 volně	m	0,050
208	tr KOPEXaPVC 16-29mm pod. om.	m	0,100
209	tr KOPEXaPVC 16mm na om.	m	0,100
210	tr KOPEXaPVC 23-36mm na om.	m	0,150
211	tr KOPEXaPVC 36-48mm pod. om.	m	0,150
212	tr KOPEXaPVC 48mm na om.	m	0,200
213	trafo 1fáz 2000VA	ks	0,450
214	trafo 1fáz 3000VA	ks	0,500
215	trafo 1fáz 300VA	ks	0,300
216	trafo 1fáz 40VA	ks	0,250
217	trafo 3fáz. 0,5kVA	ks	0,850
218	trafo 3fáz. 1 kVA	ks	1,050
219	trafo 3fáz. 2 kVA	ks	1,150
220	trafo 3fáz. 3 kVA	ks	1,300
221	trafo 3fáz. 5 kVA	ks	1,450
222	trub. panc. 16mm na om.	m	0,200
223	trub. panc. 16mm pod om.	m	0,150
224	trub. panc. 21mm na om.	m	0,250
225	trub. panc. 21mm pod om.	m	0,200
226	trub. panc. 29mm na om.	m	0,250
227	trub. panc. 29mm pod om.	m	0,250
228	tvárování montážních dílů JP – OT	ks	0,180
229	tyčový zemnič do 2 m délky včetně SJ.-	ks	0,850
230	ukonč gum šň.do 4x10mm ²	ks	0,250
231	ukončení vodiče do 10mm ²	ks	0,050
232	ukončení vodiče do 16mm ²	ks	0,100
233	upevňovací bod pro svítidla v betonu	ks	0,500
234	viz. prohl. spojů spinače	ks	0,500
235	vodivé spojení OT s vodičem	ks	0,390
236	vrtání otv. do desek do prům 12mm	ks	0,050
237	vrtání otvorů pro štítky	ks	0,050
238	vrtání otvorů pro vodiče	ks	0,030
239	výměna či oprava zvonku	ks	0,100
240	výměna E14, E27 keram. ilum.	ks	0,200
241	výměna nožových pojistek	ks	0,200
242	výměna ochranné stříšky	ks	0,370
243	výměna poj vložek	ks	0,100
244	výměna poj. dotyk. šroubů	ks	0,100
245	výměna poj. hl. vč. vložky a doteku	ks	0,100
246	výměna poj. hlavice	ks	0,050

247	výměna poj. hlavice vč. vložky	ks	0,100
248	výměna pojistky přístrojové	ks	0,050
249	výměna skel se záv. bez ochr. koše	ks	0,100
250	výměna skel se záv. s ochr. košem	ks	0,200
251	výměna startéru	ks	0,100
252	výměna šroubů u podpěr, držáků a svorek	ks	0,070
253	výměna tlačítka	ks	0,050
254	výměna trubic u svítidel otevřených	ks	0,200
255	výměna trubic u svítidel uzavřených	ks	0,250
256	výměna zv. trafa	ks	0,700
257	výměna žárovek	ks	0,150
258	vypínač GO	ks	0,250
259	vypínač jedno a dvoupólový	ks	0,100
260	vypínač nebo zás. do 60A	ks	0,700
261	vypínač nebo zás. nad 60A	ks	0,750
262	vypínač seriový, střídavý, křížový	ks	0,150
263	vypnutí vedení vč. zajištění	ks	0,200
264	vyrovnání stávajících svodových vodičů bez nátěru	m	0,060
265	vyřezání otvoru do podbíjení	ks	0,300
266	vysekání kapes	ks	0,150
267	vysekání kapes 10x10x10	ks	0,250
268	vysekání kapes 10x10x5	ks	0,200
269	vysekání kapes 5x5x7	ks	0,125
270	vysekání kapes pro vývod	ks	0,300
271	vysekání rýh v betonu do 150 mm	m	0,400
272	vývodky pro kabely pod om. 23mm	ks	0,050
273	vývodky pro kabely pod om. 48mm	ks	0,100
274	vyzkoušení funkce obvodu	ks	0,300
275	zabetonování jímky 200 / 200 hl. 250mm	ks	0,550
276	zabetonování rýh v betonu do 150 mm	m	0,210
277	začištění malé plochy	ks	0,100
278	záhozy rýhy 35cm široké, 50cm hluboké	m	0,060
279	zajiš. a odstav.provozov. zařízení	ks	0,950
280	zajiš.odstav.a odzkouš.zařízení VS	ks	46,300
281	zapojení do 2 vodičů	ks	0,100
282	zapojení každého dalšího vodiče	ks	0,050
283	zapojení každého dalšího vodiče	ks	0,050
284	zapojení KO125 s 1 kabelem	ks	0,150
285	zapojení KO125 s 2 kabely	ks	0,300
286	zapojení KO125 s 3 kabely	ks	0,400
287	zapojení KO125 s 4 kabely	ks	0,550
288	zapojení KO68 s 1 kabelem	ks	0,100
289	zapojení KO68 se 2 kabely	ks	0,200
290	zapojení KO68 se 3 kabely	ks	0,350
291	zapojení KO68 se 4 kabely	ks	0,500
292	zapojení KO97 s 1 kabelem	ks	0,100
293	zapojení KO97 se 2 kabely	ks	0,200
294	zapojení KO97 se 3 kabely	ks	0,350
295	zapojení KO97 se 4 kabely	ks	0,500
296	zapojení KT250 s 1 kabelem	ks	0,250

297	zapojení KT250 s 2 kabely	ks	0,350
298	zapojení KT250 s 3 kabely	ks	0,500
299	zapojení KT250 s 4 kabely	ks	0,600
300	zapojení lustrsvorky	ks	0,100
301	zapojení vodičů	ks	0,035
302	zářivka stropní 2x40	ks	1,400
303	zářivka závěsná 2x40	ks	1,200
304	zářivkové trafo	ks	0,250
305	zásuvka AGY	ks	0,150
306	zásuvka GO	ks	0,250
307	závěsné svít. do 3 žárovek	ks	0,600
308	závěsné svít. vč smont. se sklem	ks	0,400
309	zavíčkování krabice	ks	0,050
310	zem. vodič bez zap. do 50mm ³ p.o.	m	0,150
311	zem. vodič bez zapoj. do 50mm ²	m	0,200
312	zj. stavu akumulačního spotř.	ks	0,550
313	zj. stavu přímotop.spotř.	ks	0,500
314	zj.stavu spotř. bezp. a nebezp.prost.	ks	0,200
315	zj.stavu spotř. prost.s nebezp.pož.	ks	0,300
316	zj.stavu spotř. zvlášť nebezp.prost.	ks	0,250
317	zjiš. směru ved. bez rozpoj.krabice	ks	0,100
318	zjiš.závad sign.zař 1 okr.10vývodů	ks	0,500
319	zjiš.závad sign.zař 1 okr.1vývod	ks	0,150
320	zjišt. stavu bez spotř.do výv.- 5	ks	0,350
321	zjišt. stavu bez spotř.do výv. 5-10	ks	0,400
322	zjišt. stavu bez spotř.nad 10 vývodů	ks	0,450
323	zjišt. stavu bez spotř.nebezp.prost.	ks	0,450
324	zjišt. stavu s nebezp. požáru	ks	0,600
325	zjišt. stavu zvl.nebezp.prost.	ks	0,500
326	zjištění cíle neozn.(označ.) okruhu	ks	0,250
327	zjištění stavu desky, OCEP,jádra	ks	1,000
328	zjištění stavu přípoj. skříně	ks	0,950
329	zjištění stavu rozvaděče do 10 přístr	ks	1,100
330	zjištění stavu zapouzdř. rozvaděče	ks	1,800
331	zjištění závad místnost - 1	ks	0,200
332	zjištění závad místnost - 2	ks	0,250
333	zjištění závad místnost - 3	ks	0,300
334	zjištění závad místnost - 4-5	ks	0,350
335	zjištění závad místnost - 6	ks	0,500
336	zjištění závad SA 5 na místě	ks	0,400
337	zvonkové tablo bez zapoj. vč.začišt.	ks	0,400
338	zvonkové trafo (napaječ)	ks	0,150
339	Pojistkový odpojovač,3+Npól,In=32A,Pojistka=10.3x38.0	ks	0,540
340	M 2163 Pojistkový vypínač,3 pól,In=20A,Pojistka=8.5x31.5	ks	0,350
341	CNV-W-3 Převodník pro watmetr, 3fáz	ks	0,420
342	Rozvodnice NA omítku,4mod,1ř,IP55,bílá,dveře průhl,zaklap	ks	0,510
343	OT 16 M3 Vypínač otočný, 3pól, 16 A	ks	0,350
344	AZ VARIO 1x8/8 ISDN jednozásuvka pro terminál	ks	0,430
345	F204 AC-25/0.03 Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=25A	ks	0,410
346	TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	0,140

347	přepínač sériový (bezšroubové svorky); (do hořlavých podkladů)	ks	0,170
348	500/100 n Žlab MERKUR 500/100 (ARK-12017)	m	0,450
349	zapuštěná rozvodnice 1 řadá - 12 mod.	ks	0,297
350	zapuštěná rozvodnice 2 řadá - 24 mod.	ks	0,378
351	zapuštěná rozvodnice 3 řadá - 36 mod.	ks	0,528
352	zapuštěná rozvodnice 4 řadá - 48 mod.	ks	0,639
353	Rozvodnice 1 řadá - 12 mod.	ks	0,198
354	Rozvodnice 2 řadá - 24 mod.	ks	0,252
355	Rozvodnice 3 řadá - 36 mod.	ks	0,352
356	Rozvodnice 4 řadá - 48 mod.	ks	0,426
357	skříň 300 x 250 x 160	ks	0,198
358	skříň 300 x 300 x 200	ks	0,198
359	skříň 350 x 300 x 200	ks	0,198
360	skříň 500 x 300 x 200	ks	0,252
361	skříň 500 x 400 x 200	ks	0,252
362	skříň 650 x 400 x 200	ks	0,352
363	skříň 650 x 400 x 250	ks	0,352
364	skříň 650 x 500 x 250	ks	0,352
365	skříň 800 x 600 x 300	ks	0,426
366	skříň 950 x 600 x 300	ks	0,500
367	skříň 950 x 800 x 300	ks	0,500
368	nosná konstrukce 350 x 300 mm, 2 řady po 10 mod.	ks	0,100
369	nosná konstrukce 500 x 300 mm, 3 řady po 10 mod.	ks	0,120
370	nosná konstrukce 500 x 400 mm, 3 řady po 16 mod.	ks	0,120
371	nosná konstrukce 650 x 400 mm, 4 řady po 16 mod.	ks	0,150
372	nosná konstrukce 650 x 500 mm, 4 řady po 22 mod.	ks	0,150
373	nosná konstrukce 800 x 600 mm, 5 řad po 26 mod.	ks	0,180
374	nosná konstrukce 950 x 600 mm, 6 řad po 26 mod.	ks	0,180
375	nosná konstrukce 950 x 800 mm, 6 řad po 38 mod.	ks	0,180
376	plný kryt pro skříň	ks	0,050
377	lišta DIN pro skříň š = 250 mm	ks	0,050
378	lišta DIN pro skříň š = 300 mm	ks	0,050
379	lišta DIN pro skříň š = 400 mm	ks	0,050
380	lišta DIN pro skříň š = 500 mm	ks	0,080
381	lišta DIN pro skříň š = 600mm	ks	0,080
382	Hager univers do 125A; 1 pole, 5 řad, 60 mod.	ks	0,500
383	Hager univers do 125A; 2 pole, 2 x 5 řady, 120 mod.	ks	0,750
384	Hager univers do 125A; 3 pole, 3 x 5 řady, 180 mod.	ks	1,000
385	Hager univers do 125A; 4 pole, 4 x 5 řady, 240 mod.	ks	1,250
386	upevnění na DIN lišty s jednoduch. vývody 50 mm ²	ks	0,100
387	s trojitými vývody 3 x 16 mm ²	ks	0,150
388	krycí clona	ks	0,020
389	rozboč. svork. 1 x 25 mm ² /pól, 16 mm ² - 2 výstupy/pól	ks	0,060
390	rozboč. svork. 1 x 25 mm ² /pól, 16 mm ² - 4 výstupy/pól	ks	0,060
391	rozboč. svork. 1 x 25 mm ² /pól, 16 mm ² - 1 pól 4, ostatní 2	ks	0,060
392	rozboč. svork. 1 x 25 mm ² /pól, 16 mm ² - 1 pól 6, ostatní 2	ks	0,060
393	svorka řadová fázová 0,5 - 2,5mm ²	ks	0,024
394	svorka řadová fázová 0,5 - 4mm ²	ks	0,030
395	svorka řadová fázová 0,5 - 6mm ²	ks	0,036
396	svorka řadová fázová 1,5 - 16mm ²	ks	0,048

397	svorka řadová fázová 2,5 - 35mm ²	ks	0,054
398	N - svorka 2,5 - 35mm ²	ks	0,054
399	N - svorka, rozpojovací 0,5 - 2,5mm ²	ks	0,024
400	N - svorka, rozpojovací 0,5 - 4mm ²	ks	0,030
401	N - svorka, rozpojovací 0,5 - 6mm ²	ks	0,036
402	N - svorka, rozpojovací 1,5 - 16mm ²	ks	0,048
403	PE - svorka 0,5 - 2,5mm ²	ks	0,024
404	PE - svorka 0,5 - 4mm ²	ks	0,030
405	PE - svorka 0,5 - 6mm ²	ks	0,036
406	PE - svorka 1,5 - 16mm ²	ks	0,048
407	PE -svorka 2,5 - 35mm ²	ks	0,054
408	třívodičová svorka	ks	0,020
409	přídavná fázová svorka	ks	0,020
410	uzavírací krytka	ks	0,050
411	přidrzná krytka	ks	0,050
412	Cu sběrna 10x3x1000 pro N-svorky rozpoj.	ks	0,050
413	svorka pro sběrný 10x3mm (pro 16mm ²)	ks	0,020
414	svorka pro sběrný 10x3mm (pro 35mm ²)	ks	0,020
415	ukonč. díl pro svorky do 16mm ²	ks	0,020
416	ukonč. díl pro svorky do 35mm ²	ks	0,020
417	příčné propojení pro KR02F, KR02N - 2 pól.	ks	0,020
418	příčné propojení pro KR02F, KR02N - 3 pól.	ks	0,020
419	příčné propojení pro KR02F, KR02N - 10 pól.	ks	0,020
420	příčné propojení pro KR02K, KR02L, KR04K, KR04L - 3 pól.	ks	0,020
421	příčné propojení pro KR02K, KR02L, KR04K, KR04L - 10 pól.	ks	0,020
422	oddělovací vložka příčného propojení	ks	0,010
423	pojistková vložka typ H125, In 16A	ks	0,168
424	pojistková vložka typ H125, In 20A	ks	0,168
425	pojistková vložka typ H125, In 25A	ks	0,168
426	pojistková vložka typ H125, In 32A	ks	0,168
427	pojistková vložka typ H125, In 40A	ks	0,168
428	pojistková vložka typ H125, In 50A	ks	0,168
429	pojistková vložka typ H125, In 63A	ks	0,168
430	pojistková vložka typ H125, In 80A	ks	0,168
431	pojistková vložka typ H125, In 100A	ks	0,168
432	pojistková vložka typ H125, In 125A	ks	0,168
433	pojistková vložka typ H250, In 125A	ks	0,180
434	pojistková vložka typ H250, In 160A	ks	0,180
435	pojistková vložka typ H250, In 200A	ks	0,180
436	pojistková vložka typ H250, In 250A	ks	0,180
437	pojistková vložka typ H400, In 250A	ks	0,354
438	pojistková vložka typ H400, In 320A	ks	0,354
439	pojistková vložka typ H400, In 400A	ks	0,354
440	Výkonový vypínač 3-pólový, 630A	ks	0,168
441	12 - 60V, AC/DC - pro jističe a vypínače H125, H250	ks	0,080
442	12 - 60V, AC/DC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
443	12 - 60V, AC/DC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
444	110 - 240V, AC/DC - pro jističe a vypínače H125, H250	ks	0,080
445	110 - 240V, AC/DC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
446	110 - 240V, AC/DC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080

447	380 - 600V, AC/DC - pro jističe a vypínače H125, H250	ks	0,080
448	380 - 600V, AC/DC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
449	208 - 240V, AC - pro jističe a vypínače H125	ks	0,080
450	208 - 240V, AC - pro jističe a vypínače H250	ks	0,080
451	208 - 240V, AC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
452	208 - 240V, AC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
453	380 - 500V, AC - pro jističe a vypínače H125	ks	0,080
454	380 - 500V, AC - pro jističe a vypínače H250	ks	0,080
455	380 - 500V, AC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
456	380 - 500V, AC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
457	1P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H125, H250	ks	0,080
458	1P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
459	1P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
460	2P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H125, H250	ks	0,080
461	2P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
462	2P, 230V/6A, AC - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
463	1 x pom., 1 x sign. - pro jističe a vypínače H125	ks	0,080
464	1 x pom., 1 x sign. - pro jističe a vypínače H250	ks	0,080
465	1 x pom., 1 x sign. - pro jističe a vypínače H400	ks	0,080
466	1 x pom., 1 x sign. - pro jističe a vypínače H630	ks	0,080
467	díl pro uzamčení - pro jističe a vypínače H125	ks	0,020
468	díl pro uzamčení - pro jističe a vypínače H250	ks	0,020
469	díl pro uzamčení - pro jističe a vypínače H400	ks	0,020
470	díl pro uzamčení - pro jističe a vypínače H630	ks	0,020
471	prodloužení ovl. páky - pro jističe a vypínače H400	ks	0,020
472	prodloužení ovl. páky - pro jističe a vypínače H630	ks	0,020
473	třmenové svorky pro Al/Cu - pro jističe a vypínače H125	ks	0,050
474	třmenové svorky pro Al/Cu - pro jističe a vypínače H250	ks	0,050
475	třmenové svorky pro Al/Cu - pro jističe a vypínače H400	ks	0,050
476	třmenové svorky pro Al/Cu - pro jističe a vypínače H630	ks	0,050
477	přípoj. praporce přímé - pro jističe a vypínače H250	ks	0,050
478	přípoj. praporce přímé - pro jističe a vypínače H400	ks	0,050
479	přípoj. praporce přímé - pro jističe a vypínače H630	ks	0,050
480	přípoj. praporce rozšířené - pro jističe a vypínače H250	ks	0,050
481	přípoj. praporce rozšířené - pro jističe a vypínače H400	ks	0,050
482	přípoj. praporce rozšířené - pro jističe a vypínače H630	ks	0,050
483	izolační přepážky - pro jističe a vypínače H125	ks	0,010
484	izolační přepážky - pro jističe H250	ks	0,010
485	izolační přepážky - pro jističe a vypínače H400	ks	0,010
486	izolační přepážky - pro jističe a vypínače H630	ks	0,010
487	kryt svorek - pro jističe a vypínače H125	ks	0,010
488	kryt svorek - pro jističe a vypínače H250	ks	0,010
489	kryt svorek - pro jističe a vypínače H400	ks	0,010
490	kryt svorek - pro jističe a vypínače H630	ks	0,010
491	pomocný kontakt	ks	0,096
492	signální kontakt	ks	0,096
493	pracovní spoušť	ks	0,096
494	podpěťová spoušť	ks	0,096
495	pomocný kontakt s rychloupevněním	ks	0,096
496	podpěťová spoušť 230V stříd.	ks	0,096

497	podpěťová spoušť 400V stříd.	ks	0,096
498	skříňka motorového spouštěče v krytí IP 55	ks	0,126
499	Modul centrálního ovládání,24-230V	ks	0,096
500	Modul ovládání trvalým impulsem 24-230V	ks	0,096
501	Pomoc.kontakt 1S 1R 20A	ks	0,126
502	Interface relé 12-24V,5A	ks	0,126
503	stykač se sníženou hlučností, 2S, 16A, 230V, 1 mod.	ks	0,126
504	Zpožd.sepn.0,1s-10h;10A/230V	ks	0,126
505	Zpožd.rozep.0,1s-10h;10A/230V	ks	0,126
506	Impuls volit.délky 0,1s-10h	ks	0,126
507	Impuls.konvektor 0,1s-10h	ks	0,126
508	Blikací relé 0,1s-10h;10A/230V	ks	0,126
509	Stmívač univerzální	ks	0,156
510	kontrolní relé pro kontrolu napětí 1-fázové	ks	0,122
511	kontrolní relé pro kontrolu napětí 3-fázové	ks	0,199
512	Přístroj 1-pólového spínače řazení 1, 16A, 250V	ks	0,183
513	Přístroj 2-pólového spínače řazení 2, 10A, 250V	ks	0,209
514	Přístroj 2-pólového spínače se signalizací řazení 2S, 10A, 250V	ks	0,209
515	Přístroj spínače sériového řazení 5, 16A, 250V	ks	0,196
516	Přístroj 1-pólového přepínače střídavého řazení 6, 16A, 250V	ks	0,196
517	Přístroj 1-pólového přepínače střídavého řazení 6 s nezávislou signalizací, 10A, 250V	ks	0,196
518	Přístroj dvojitého přepínače střídavého řazení 5b (6+6), 10A, 250V	ks	0,202
519	Přístroj přepínače křížového řazení 7, 16A, 250V	ks	0,209
520	Přístroj přepínače křížového řazení 7So, 16A, 250V	ks	0,209
521	Přístroj 1-pólového tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 16A, 250V	ks	0,196
522	Přístroj 1-pólového tlačítkového ovladače, řazení 6/0, 16A, 250V, možnost podsvětlení	ks	0,196
523	Přístroj tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 10A, 250V, možnost nezávislého podsvětlení	ks	0,196
524	Přístroj tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 10A, 250V, možnost podsvětlení 1/0S	ks	0,196
525	Přístroj tlačítkového ovladače dvojitého, řazení 1/0+1/0, 10A, 250V	ks	0,101
526	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem bílý, 2P+PE, 16A, 250V	ks	0,196
527	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem tmavěšedý, 2P+PE, 16A, 250V,upevnění vodičů šroubky	ks	0,196
528	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem bílý, 2P+PE, 16A, 250V, bezšroubové svorky	ks	0,196
529	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem tmavěšedý, 2P+PE, 16A, 250V, bezšroubové svorky	ks	0,196
530	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem bílý s dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V,upevnění vodičů šroubky	ks	0,196
531	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem tmavěšedý s dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V,upevnění vodičů šroubky	ks	0,196
532	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem bílý s dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V, bezšroubové svorky	ks	0,196
533	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem tmavěšedý s dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V, bezšroubové svorky	ks	0,196
534	Přístroj zásuvky nezáměnné s ochranným kolíkem, bílý, 2P+PE, 16A, 250V s popisem DATA, s adaptérem	ks	0,196
535	Přístroj zásuvky nezáměnné s ochranným kolíkem, tmavěšedý, 2P+PE, 16A, 250V s popisem DATA, s adaptérem	ks	0,196
536	Přístroj zásuvky nezáměnné s ochranným kolíkem, bílý, 2P+PE, 16A, 250V s popisem DATA, bez adaptéru	ks	0,196

537	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D bílý, 2P+PE, 16A, 250V	ks	0,256
538	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D tmavěšedý, 2P+PE, 16A, 250V	ks	0,256
539	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem bílý, 2P+PE, 16A, 250V	ks	0,256
540	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem tmavěšedý, 2P+PE, 16A, 250V	ks	0,256
541	Dvozásuvka s ochranným kolíkem kompletní 2x (2P+PE), 16A, 250V, bílá	ks	0,196
542	Dvozásuvka s ochranným kolíkem kompletní se svodičem přepětí třídy D, bílá, 2x(P+PE), 16A, 250V	ks	0,196
543	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,164
544	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, tmavěšedý	ks	0,164
545	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, hnědý	ks	0,164
546	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, červený	ks	0,164
547	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, oranžový	ks	0,164
548	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, zelený	ks	0,164
549	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, žlutý	ks	0,164
550	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, modrý	ks	0,164
551	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, bílý	ks	0,164
552	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, tmavěšedý	ks	0,164
553	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, hnědý	ks	0,164
554	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, červený	ks	0,164
555	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, oranžový	ks	0,164
556	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, zelený	ks	0,164
557	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, žlutý	ks	0,164
558	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, modrý	ks	0,164
559	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, bílý	ks	0,164
560	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, tmavěšedý	ks	0,164
561	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, hnědý	ks	0,164
562	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, červený	ks	0,164
563	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, oranžový	ks	0,164

564	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, zelený	ks	0,164
565	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, žlutý	ks	0,164
566	Přístroj zásuvky schuko se svodičem přepětí třídy D, 2P+PE dle DIN, 16A, 250V, modrý	ks	0,164
567	Přístroj 1-polového spínače, řazení 2, 10A, 250V	ks	0,209
568	Přístroj 2-polového spínače, řazení 2, 10A, 250V	ks	0,209
569	Přístroj spínače sériového řazení 5, 16A, 250V	ks	0,196
570	Přístroj 1-polového přepínače střídavého, řazení 6, 16A, 250V	ks	0,196
571	Přístroj 1-polového přepínače střídavého, řazení 6 s doutnavkou	ks	0,196
572	Přístroj dvojitého přepínače střídavého řazení 5b (6+6), 10A, 250V	ks	0,202
573	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 16A, 250V	ks	0,114
574	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 16A, 250V s doutnavkou	ks	0,114
575	Přístroj 1-polového tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 16A, 250V	ks	0,101
576	Přístroj 1-polového tlačítkového ovladače, řazení 6/0, 10A, 250V	ks	0,114
577	Přístroj tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 10A, 250V, možnost podsvětlení	ks	0,101
578	Přístroj tlačítkového ovladače, řazení 1/0, 10A, 250V, možnost podsvětlení 1/0S	ks	0,101
579	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,196
580	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,196
581	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,196
582	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a dětskou pojistkou, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,196
583	Přístroj zásuvky nezáměnné s ochranným kolíkem, 2P+PE, 16A, 250V s popisem DATA, bílý	ks	0,196
584	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D, 2P+PE, 16A, 250V, bílý	ks	0,196
585	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 2P+PE, 16A, 250V, b	ks	0,196
586	Montáž přepětěové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	0,680
587	Montáž ústředny EPS jednodruhové bez čelního panelu	kus	2,400
588	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	5,400
589	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	9,600
590	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	1,060
591	Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS	kus	2,100
592	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,200
593	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	0,310
594	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	57,000
595	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	2,300
596	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	2,300
597	Montáž integračního modulu do PC nadstavby	kus	1,400
598	Montáž převodníku nebo opakovače hlásičů nebo ústředny	kus	0,470
599	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	4,500
600	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	0,097
601	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného přijímač - vysílač	kus	3,500
602	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	kus	2,200

603	Montáž hlásiče plamene Ex	kus	1,200
604	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	0,550
605	Montáž adaptéru do potrubí VZT s venturiho trubící	kus	1,500
606	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	0,550
607	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	1,100
608	Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče	kus	1,600
609	Montáž kabelu sensorového	m	0,029
610	Montáž trubky nasávacího systému	m	0,031
611	Vyvrtnání otvoru nasávacího systému kalibrovanou samolepící fólií	kus	0,055
612	Montáž bariéry do Ex	kus	0,360
613	Montáž přídržného magnetu s tlačítkem	kus	0,930
614	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	1,500
615	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	0,470
616	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	0,740
617	Montáž expandéru bezdrátového	kus	0,360
618	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	0,360
619	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	0,820
620	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	1,400
621	Montáž izolátoru na kruhovou linku	kus	0,479
622	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	0,850
623	Demontáž ústředny EPS jednokruhové	kus	1,100
624	Demontáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové	kus	1,600
625	Demontáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové	kus	2,300
626	Demontáž hlásiče automatického bodového	kus	0,060
627	Demontáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného přijímač - vysílač	kus	0,250
628	Demontáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	kus	0,200
629	Demontáž hlásiče plamene Ex	kus	0,160
630	Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	0,160
631	Demontáž soklu hlásiče nebo patice	kus	0,160
632	Demontáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	0,160
633	Demontáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	m	0,045
634	Demontáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče	m	0,055
635	Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	2,400
636	Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	5,400
637	Montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	9,600
638	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	0,970
639	Montáž přijímače v krytu pro bezdrátové prvky	kus	0,970
640	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	0,360
641	Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se svorkovnicemi	kus	0,620
642	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	0,190
643	Montáž rozbočovače sběrnice v krabici	kus	0,170
644	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu	kus	1,360
645	Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN	kus	1,250
646	Montáž vysílače do vozidla	kus	0,680

647	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	1,300
648	Montáž modulu do systému PZTS pro 8 relé	kus	0,580
649	Montáž univerzálního reléového modulu se svorkovnicí a přepínačem NC/NO	kus	0,230
650	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	0,670
651	Montáž zobrazovacího tabla	kus	0,970
652	Montáž akumulátoru 12V	kus	0,155
653	Montáž komunikátoru do ústředny	kus	1,300
654	Montáž komunikátoru GSM do ústředny	kus	1,900
655	Montáž transformátoru pro ústřednu	kus	0,480
656	Montáž převodníku RS485/Ethernet se zdrojem	kus	0,300
657	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	kus	0,860
658	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem	kus	1,242
659	Montáž kloubového držáku na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	kus	0,160
660	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	0,480
661	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	0,250
662	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	0,290
663	Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu	kus	0,140
664	Montáž vnitřní infrabariéry přijímač a vysílač	kus	1,050
665	Montáž ořesového detektoru na trezory s podložkami a armovaným kabelem	kus	1,840
666	Montáž tlačítka tísňového výklopného s pamětí poplachu	kus	0,370
667	Montáž signalizačního LED na krabici	kus	0,240
668	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	0,480
669	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	0,870
670	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	0,850
671	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	0,042
672	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	0,050
673	Instalace přístupového SW PZTS	kus	2,800
674	Demontáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,200
675	Demontáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,500
676	Demontáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	2,400
677	Demontáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	0,480
678	Demontáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu	kus	0,550
679	Demontáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	0,600
680	Demontáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	0,340
681	Demontáž zobrazovacího tabla	kus	0,450
682	Demontáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem	kus	0,400
683	Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	0,200
684	Demontáž vnitřní infrabariéry přijímač a vysílač	kus	0,450
685	Demontáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	0,200
686	Demontáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	0,350
687	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	4,700
688	Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	5,500
689	Montáž venkovní kamery	kus	0,800

690	Montáž vnitřní kamery	kus	0,650
691	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	0,850
692	Montáž spínacího zdroje s krytem a akumulátorem	kus	0,830
693	Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	0,080
694	Licence k připojení jedné kamery k SW	kus	0,630
695	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	2,400
696	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	0,830
697	Demontáž venkovní kamery	kus	0,440
698	Demontáž vnitřní kamery	kus	0,350
699	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,340
700	Montáž biometrické čtečky k elektronické kontrole vstupu	kus	3,500
701	Montáž převodníkového driveru pro ústřednu EZS	kus	2,050
702	Montáž převodníkového driveru pro ústřednu PZTS	kus	2,050
703	Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího systému - implementace budovy	kus	44,000
704	Montáž grafického monitorovacího systému vizualizace symbolu	kus	0,270
705	Demontáž snímače plynu Ex	kus	0,200
706	Montáž ústředny detekce hořlavých plynů a par	kus	2,170
707	Montáž snímače plynu Ex	kus	0,660
708	Kalibrace snímače	kus	0,800
709	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	kus	1,260
710	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,420
711	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	0,710
712	Montáž elektroinstalační krabice pod tablodomácího telefonu	kus	3,600
713	Montáž distributoru signálu domácího telefonu	kus	0,450
714	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	0,320
715	Demontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	0,700
716	Demontáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	0,160
717	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	1,100
718	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	kus	3,400
719	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	3,050
720	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	0,370
721	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střílkou	kus	3,200
722	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	kus	1,900
723	Montáž dveřního komunikačního tabla	kus	1,100
724	Montáž instalační krabice pro komunikační tablo s krytem	kus	1,300
725	Montáž tabulky do venkovního prostředí k tablu se seznamem klapek	kus	0,110
726	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	5,000
727	Montáž rozvaděče stojanového	kus	6,100
728	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	2,600
729	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,300
730	Montáž police do rozvaděče	kus	0,110
731	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	0,220
732	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	0,150
733	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	4,000
734	Montáž patch panelu IDSN, 50 portů	kus	3,300

735	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,400
736	Montáž modulu 6x optický konektor	kus	0,220
737	Montáž konektoru SC, MM, 50/125 um	kus	1,300
738	Montáž datové jednozásuvky	kus	0,250
739	Montáž datové dvouzásuvky	kus	0,300
740	Popis portu datové zásuvky	kus	0,018
741	Popis portů patchpanelu	kus	0,170
742	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	0,370
743	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	0,720
744	Demontáž rozvaděče	kus	1,500
745	Demontáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server)	kus	1,000
746	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	2,300
747	Montáž nástěnných hodin	kus	0,750
748	Montáž hlavních hodin jednotného času	kus	1,550
749	Montáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	1,150
750	Montáž školního zvonku	kus	0,620
751	Demontáž přijímače synchronizovaného signálu	kus	0,500
752	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	kus	0,600
753	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	0,220
754	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	0,220
755	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	0,330
756	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	5,500
757	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	0,200
758	Demontáž antény venkovní televizní nebo FM	kus	0,250
759	Demontáž antenního stožáru	kus	1,000
760	Montáž reprosoustavy s konzolou	kus	2,000
761	Montáž dvouzásuvky pro reproduktory	kus	0,750
762	Demontáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000
763	Demontáž reprosoustavy s konzolou	kus	0,400
764	Demontáž elektrického plátna	kus	0,500